

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОНТРОЛЕРА И ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Изберете към коя зона искате да програмирате (свържете) контролера (1 до 4) 2. Изключете захранването на контролера, който искате да програмирате - изключете контролера от захранването. 3. След това включете контролера и в рамките на 3 секунди натиснете 3 пъти бутона "Включване на зона", към която искате да свържете контролера. 4. Ако връзката е успешна, лампичката ще мига 3 пъти.

Изключване на контролера от зададената зона:

1. Използвайте дистанционното управление, за да проверите към коя зона е свързан контролерът в момента. внимание 2. Изключете захранването на контролера, който искате да изключите, като използвате главния прекъсвач или издърпайте щепсела от контакта. 3. След това включете захранването и в рамките на 3 секунди натиснете бутона "Разрешаване на зона /Power on zone/" - избраната зона - 5 пъти. 4. Когато операцията по прекъсване на връзката приключи, светлината ще мига.

Внимание

1. Проверете дали захранващото напрежение съответства на необходимото напрежение на контролера и дали се поддържа правилният поляритет (+/-).
2. По време на монтажа е важно да изключите захранването. Захранването може да се включи отново само след като комплектът е правилно сглобен.
3. Когато поставяте батериите в дистанционното управление, не докосвайте бутоните на дистанционното управление
4. Контролерът не може да се използва на място, изложено на електромагнитно излъчване - в противен случай контролерът може да не работи правилно.